

Fondina per 3 batterie – ricarica, power bank

Questa fondina per 3 batterie DR202X è progettata per essere una custodia di ricarica e un power bank portatile.

Con più uscite di alimentazione, la fondina per batteria, supporta la ricarica dei tablet e fornisce alimentazione alle periferiche mentre è montata, ad esempio, su un carrello per PC.



Caratteristiche

- Custodia in alluminio resistente, contiene tre batterie
- Fornisce alimentazione fino a tre dispositivi contemporaneamente
- Uscite DC da 12V, 15V e 19V; per alimentazione di più periferiche (ad esempio, stampante mobile, monitor dei segni vitali e prodotti PC)
- Indicatori LED integrati ed esterni per visualizzare lo stato di carica della batteria
- Staffa per il montaggio su carrelli medici
- Cavi inclusi per il collegamento alle periferiche

Supporto per batterie



Installazione semplice



L'uscita 19V carica i tablet medici

L'uscita 12V alimenta la stampante mobile



L'uscita 15V alimenta il monitor dei segni vitali

Specifiche tecniche

Porte I/O	
Connettore DC-out	1 (2.5mm x 12V), 1 (1.35mm x 15V) e 1 (1.7mm x 19V)
Slot Batterie	3 con coperchio
Indicatore LED esterno Connettore	1
Fisiche e Ambientali	
Indicatori LED	Indicatori LED integrati per lo stato di carica della batteria
Batterie Supportate	3 batterie DR202X Li-Ion ; 90W, 8250mAh (opzionale)
DC-out	12V, 4.16A; 15V, 1A e 19V, 3.16A
Involucro	Alluminio + ABS plastica
Dimensioni (H x W x D)	185 x 92.6 x 120 mm
Peso	2.14 kg (con supporto)
Certificazioni Registri	FCC Class B, CE, C-Tick, RCM, MEPS, RoHS compliant
Temperatura	Operativa: 0°C – 40°C; Stoccaggio: -20°C – 60°C
Umidità	0% – 90% senza-condensa

* Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso

Accessori correlati

- Batteria DR202X (90W, 8250mAh)



- 6-posti batterie DR202X Caricatore multiplo

